

FICHA TÉCNICA

BASE DE MEDICIÓN

Modelo: **TE-BMD-100A**

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Corriente nominal:	100 A.
Color:	Gris
Tensión nominal:	120/240 V~
Frecuencia:	60 Hz
Tipo de instalación:	Para empotrar o sobreponer
Configuración:	Para medidor monofásico
Uso:	Exterior

DESCRIPCIÓN GENERAL

Base de medición diseñada para la instalación de medidores eléctricos, fabricada con materiales resistentes para garantizar seguridad y durabilidad. Es apta para aplicaciones residenciales y comerciales, permitiendo una conexión confiable y ordenada del sistema de medición eléctrica.

NOTA: Si tiene dudas sobre el uso del producto, no lo utilice y consulte a un profesional.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño robusto para uso exterior.
- Terminales de conexión seguros
- Fácil instalación
- Compatible con sistemas eléctricos estándar
- Preparada para medidores de hasta 100 A

APLICACIONES

- Viviendas
- Comercios
- Instalaciones eléctricas de medición

NOM